



3310ELS

Emergency Lighting Station

Quando la corrente salta, entra in gioco la stazione di illuminazione di emergenza 3310ELS di Peli™: un faro luminoso autonomo e una torcia, facili da individuare al buio. Inserito all'interno di una custodia a prova di manomissione, il modello 3310ELS di Peli si monta a parete in casa, in ufficio o in fabbrica, rendendolo disponibile durante qualsiasi interruzione di corrente. Il nuovo modello 3310ELS di Peli: Non lo perderete mai.

- Eccezionale per essere sempre pronti alle emergenze
- Modalità di segnalazione per gli scenari di ricerca e soccorso
- Custodia per montaggio a parete per un facile accesso (bulloneria inclusa)
- Protezione dalle infiltrazioni e sommersibile IPX8
- 378 lumens of light output



DIMENSIONI

lunghezza 6.14" (15.6 cm)

MATERIALE

Corpo Photo luminescent Polycarbonate (PC)
o-ring EPDM
lente Polycarbonate (PC)

COLORI

Photoluminescent

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED

POWER

dimensioni batteria AA
tipo batteria Alkaline
quantità di batterie 3
batterie incluse sì
volt 4.5v

IL PESO

peso con batterie 6.2 oz (176 gr)
peso senza batterie 3.7 oz (105 gr)


SWITCH

tipo interruttore Push Button
modalità luminose High / Low / Flashing

ALTRO

Pack minimo

1

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	378 LUMENS	39 LUMENS
	8h 0mins	202h 0mins
	196m	62m
	9580cd	961cd
	IPX8 (1m)	

ACCESSORI



2469P
Batteria di ricambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-19-26