



3310ELS

Emergency Lighting Station

Quando la corrente salta, entra in gioco la stazione di illuminazione di emergenza 3310ELS di Peli™: un faro luminoso autonomo e una torcia, facili da individuare al buio. Inserito all'interno di una custodia a prova di manomissione, il modello 3310ELS di Peli si monta a parete in casa, in ufficio o in fabbrica, rendendolo disponibile durante qualsiasi interruzione di corrente. Il nuovo modello 3310ELS di Peli: Non lo perderete mai.

- Eccezionale per essere sempre pronti alle emergenze
- Modalità di segnalazione per gli scenari di ricerca e soccorso
- Custodia per montaggio a parete per un facile accesso (bulloneria inclusa)
- Protezione dalle infiltrazioni e sommergibile IPX8
- 378 lumens of light output



DIMENSIONI

lunghezza	6.14" (15.6 cm)
------------------	-----------------

MATERIALE

corpo	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
o-ring	EPDM
lente	Polycarbonate (PC)

COLORI

 Photoluminescent

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
------------------------	-----

POWER






dimensioni batteria	AA
tipo batteria	Alkaline
quantità di batterie	3
batterie incluse	sì
volt	4.5v

IL PESO

peso con batterie	6.2 oz (176 gr)
peso senza batterie	3.7 oz (105 gr)

SWITCH

tipo interruttore	Push Button
modalità luminose	High / Low / Flashing

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	378 LUMENS	39 LUMENS
	8h 0mins	202h 0mins
	196m	62m
	9580cd	961cd
	IPX8 (1m)	

ACCESSORI



2469P
Batteria di ricambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-03-25