



## 2460 StealthLite™

Version rechargeable de la StealthLite 2410 LED. La StealthLite Rechargeable LED 2460 utilise un bloc-batterie NiMH de longue durée qui garantit une durée d'éclairage étendue. Elle est fournie avec une base de recharge qui peut être installée à domicile ou au bureau en utilisant le transformateur de ou dans un véhicule à l'aide d'un câblage direct ou d'une prise de 12 V.

- Construit selon les critères de résistance Peli
- Le bloc-batterie rechargeable
- Faisceau LED de 1 Watt extrêmement puissant
- À l'épreuve de l'eau




### DIMENSIONS

<b>longueur</b>	7.00" (17.8 cm)
-----------------	-----------------

### MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Ethylene Propylene
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	ABS
<b>contact, ressort et fixation</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze

### COULEURS

	High Visibility Yellow
---	------------------------

### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

### POWER

<b>taille des piles</b>	AA
<b>type de piles</b>	NiMH
<b>nombre de piles</b>	4
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>Rechargeable</b>	Oui
<b>durée de charge</b>	5 hrs
<b>volts</b>	4.8v

### POIDS

<b>poids avec piles</b>	7.8 oz (221 gr)
<b>poids sans piles</b>	4.4 oz (125 gr)
<b>Packaged Weight</b>	1.4 oz (40 gr)

SWITCH

type de commutateur	One-handed Safety Switch
modes d'éclairage	On / Off

CERTIFICATIONS

Class I, Division 2
Class II, Division 2

AUTRES

submersible	Oui
Pack Minimum	1
Domaine militaire	Oui
Code de l'emballage	C

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 0mins
	179m
	8050cd
	IPX7

ACCESSOIRES

				
0770 Support de torches pour casques	8056F Prise de 12 V pour chargeur rapide	6061F Kit de câblage direct pour chargeur rapide	2468H Transformateur 220 V (RU)	2469P Pile de rechange

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-01-26*