



8060

Torche Tactique

Avec la LED 8060, Peli lance une lampe torche haute intensité toute en longueur. Forte de sa technologie de pointe hors pair, la LED 8060 est un incontournable du marché des torches à usage professionnel. Alimentée soit par un bloc-piles NiMH rechargeable, soit par des piles alcalines 4C, la LED 8060 Peli™ est la torche préférée des professionnels pour sa longévité inégalée à ce jour. Parce qu'elle atteint presque 33 cm de long, synonyme de prestations de haut niveau, vous pouvez être certain que votre 8060 fonctionnera dans les conditions les plus contraignantes. Avec plus de 1070 lumens disponibles au bout des doigts et jusqu'à 60 heures de lumière utile, vous avez la garantie que votre éclairage se poursuivra, même en enfer.

Vous pouvez compter sur la fiabilité robuste de la torche 8060, ainsi que sur une liste complète de fonctions, dont des options de mode fort/stroboscopique/moyen/faible/clignotant, une poignée striée anti-glisse et sa propre programmation. Cela vous permet de personnaliser son fonctionnement en fonction de vos besoins. La torche 8060 intègre également un témoin d'autonomie de la batterie. Sont également disponibles deux câbles de chargeur différents facultatifs à brancher à l'intérieur du véhicule. La torche Peli 8060 LED, ou la rencontre du cerveau et des muscles.

En cas d'absence de source électrique pour le rechargement, la torche 8060 peut utiliser 4 piles alcalines (non incluses). La torche 8060 LED est équipée en standard d'une embase de chargeur pour bureau/tableau de bord, d'une batterie rechargeable et d'un chargeur mural de 220 V.

- Construit selon les critères de résistance Peli
- Faisceau LED extrêmement puissant
- 5 Selectable Programs



DIMENSIONS

longueur 12.67" (32.2 cm)

MATÉRIAUX

Corps Xenoy
joint torique Buna-N
lentille Polycarbonate (PC)
revêtement Aluminum

COULEURS

■ Black

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

POWER

taille des piles C
type de piles NiMH
nombre de piles 4

piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	4 hrs 30 mins
Indicateur de niveau de la batterie	Low battery warning
volts	4.8v

POIDS






poids avec piles	23.2 oz (658 gr)
poids sans piles	11.8 oz (335 gr)

SWITCH

type de commutateur	Momentary Push Button
modes d'éclairage	High / Strobe / Medium / Low / Flashing

AUTRES

Pack Minimum	1
Code de l'emballage	B

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1072 LUMENS	551 LUMENS	29 LUMENS
	3h 45mins	4h 15mins	60h 0mins
	376m	265m	60m
	35300cd	17520cd	889cd
	IPX6		

ACCESSOIRES



8069
Pile de rechange



6061F
Kit de câblage direct pour
chargeur rapide



8056F
Prise de 12 V pour chargeur
rapide



6058H
Transformateur 220 V (RU)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-07-26