



## 8060

Тактические светильники

Представляем новый полноразмерный, мощный и самопрограммируемый светодиодный фонарь 8060. Данная модель отличается от остальных предлагаемых служебных фонарей тем, что в ней применена самая передовая технология. Благодаря питанию от никель-металлгидридного аккумуляторного блока из 4 элементов светодиодный фонарь™ 8060 имеет наибольшее время работы среди всех современных служебных фонарей.

Полноразмерные габариты соответствуют максимальной мощности, а поскольку длина фонаря почти 33 см, вы можете быть уверены, что модель 8060 не подведет в критический момент. Освещенность свыше 1070 люменов и время полезного свечения до 60 часов гарантируют, что фонарь будет работать, даже когда начнется настоящее светопреобразование.

8060 — надежный самопрограммируемый фонарь, на который можно рассчитывать. В нем предусмотрены режимы высокой/средней/низкой мощности и импульсного света, а также мигающий режим. Ручка имеет нескользящее покрытие. Всё это позволяет настроить работу фонаря в соответствии с вашими потребностями. Модель 8060 оснащена также встроенным индикатором разряда батареи. Вместе с фонарем можно дополнительно приобрести два разных автомобильных зарядных кабеля. Светодиодный фонарь 8060 — сочетание мощи и мысли.

Если нет источника питания для подзарядки аккумулятора, можно использовать 8060 с четырьмя щелочными батарейками типоразмера "С" (не входят в комплект поставки). В стандартную комплектацию 8060 входят: зарядная база, которую можно ставить на стол или приборную панель, аккумулятор и зарядное устройство для подключения в розетку 220 В.

- прочная конструкция Pelі
- Сверхъяркий луч светодиода
- 5 Selectable Programs



### РАЗМЕРЫ

<b>длина</b>	12.67" (32.2 cm)
--------------	------------------

### МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	Xenoy
<b>уплотнительное кольцо</b>	Buna-N
<b>линза</b>	Polycarbonate (PC)
<b>футляр</b>	Aluminum

### ЦВЕТА

■ Black

### LIGHT SPECS

<b>тип лампы</b>	LED
------------------	-----

## POWER

размер батареи	C
тип батареи	NiMH
количество батарей	4
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	4 hrs 30 mins
Индикатор заряда батареи	Low battery warning
вольт	4.8v

## ВЕС






масса с батареями	23.2 oz (658 gr)
масса без батарей	11.8 oz (335 gr)

## SWITCH

тип выключателя	Momentary Push Button
режимы освещения	High / Strobe / Medium / Low / Flashing

## ДРУГИЕ

Минимальная упаковка	1
Код упаковки	B

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1072 LUMENS	551 LUMENS	29 LUMENS
	3h 45mins	4h 15mins	60h 0mins
	376m	265m	60m
	35300cd	17520cd	889cd
	IPX6		

## АКСЕССУАРЫ

---




**8069**  
Запасная батарея



**6061F**  
Комплект проводов зарядного  
устройства для быстрой зарядки



**8056F**  
12v Plug-in for Fast Charger



**6058H**  
220V Transformer (UK)

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 03-29-25*